

HANDLEIDING LOGEASY CLOUD



RE5AL[°]

Re5al B.V.
Meer en Duin 64B
2163 HC Lisse

Wanneer u bent ingelogd in de LogEasy Cloud krijgt u de homepage te zien. De homepage is een dashboard waarop u verschillende onderwerpen ziet. Wanneer u een specifiek onderwerp wilt inzien, kunt u op het desbetreffende onderwerp klikken.

The screenshot shows the RE5AL dashboard with the following components:

- Navigation:** Home (selected), Devices, Event Log, Account, Support. User: Klienten Demo, Sign Out.
- Devices OK:** 1/1 (Green checkmark)
- Devices:** 1/100 (Upgrade button)
- Alarms:** 0/1 (Red bell icon)
- Escalated Alarms:** 0/1 (Red bell with exclamation mark icon)
- Power Warnings:** 0/1 (Warning icon)
- Device Warnings:** 0/1 (Warning icon)
- Unresolved Events:** No Unresolved Events (Green checkmark)
- Favorite Devices:** Mote demo (22.5 °C, 48.0 %RH)

Het dashboard bestaat uit:

- Devices OK
- Devices
- Alarms
- Escalated Alarms
- Power Warnings
- Device Warnings
- Unresolved Events
- Favorite Devices

Devices OK

Hierin wordt aangegeven hoeveel devices juist werken. Aan de linkerkant van uw scherm vindt u een filtermenu. Doormiddel van het aanvinken van verschillende specificaties kunt u een selectie maken, u kunt bepaalde specificaties aanvinken, of juist niet zodat deze uitgesloten worden. Bijvoorbeeld: temperatuur of vochtigheid.

In het overzicht van uw devices kunt u een apparaat selecteren. Dit doet u door selectievakje te selecteren naast de naam van het gewenste apparaat. U kunt nu de volgende knoppen gebruiken:

- Het wielte: hier ziet u uw apparaat instellingen en kunt u deze wijzigen. U kunt hier aanpassen (klik voor aanpassen op "Apply" anders worden de wijzigingen niet opgeslagen):

Properties:

- Apparaat naam
- Apparaat opmerkingen
- Apparaat afbeelding
- Sample rate (instellen hoe vaak een meeting plaatsvindt: tussen 10 seconden en 12 uur)
- Sync schedule (wanneer de cloud de metingen update: tussen 1 minuut en 24 uur)
- Batterijduur (hoe lang de batterij mee gaat (afhankelijk van sample rate en sync schedule))
- Audio alarm (laag/hoog)
- Auto mute (30 sec tot 60 minuten)

Advanced settings:

- Sample rate (aantal minuten aanpassen)
- Sync schedule (aantal minuten aanpassen)

Locations

Selecteer de gewenste locatie in het linker menu, de locatie van het apparaat is de accountnaam. U kunt hier de locatiedetails aanpassen of een nieuwe locatie toevoegen. Klik op "Apply" om de wijzigingen op te slaan.

Probes

Hier kunt u uw voeler- en meetinstellingen wijzigen. U kunt hier aanpassen:

- Voeler naam
- Meet naam (in °C of °F)
- Laag alarm
- Hoog alarm
- Hold alarm
- Alarm vertraging (van geen vertraging tot 12 uur vertraging)

Notificaties

Hier kunt u aangeven óf en hoé u notificaties wilt ontvangen per apparaat

- Email (standaard email of tekst format email)
- Primary alarm (als u op het icoontje klikt kunt u ook nog de volgende wijzigingen doen: notificatie tekst, herhalingen)
- Alarm secondary (als u op het icoontje klikt kunt u ook nog de volgende wijzigingen doen: notificatie tekst, na, als, herhalingen)
- Power issues
- Battery
- Connection
- Device issues

- Het rapport: hier wordt een rapport weergegeven met de volgende specificaties:
 - Events
 - Bron
 - Voorgekomen
 - Status
 - Opmerkingen

Rechts van het rapport ziet u een filtermenu. Doormiddel van het aanvinken van verschillende specificaties kunt u een selectie maken, u kunt bepaalde specificaties aanvinken, of juist niet zodat deze uitgesloten worden. Bijvoorbeeld: Device Events, Unresolved Events of Events with comments.

Bovenaan het rapport ziet u een balk waarin u de periode van het rapport kunt aanpassen naar uw wensen. U kunt kiezen uit: 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week of een maand. Ook kunt u hier een kalenderperiode aangeven.

- De grafiek: in deze optie ziet u een grafische weergave van het desbetreffende device (maximaal 5 apparaten). U kunt hier ook een specificatie maken tussen bijvoorbeeld
 - Temperatuur
 - Vochtigheid
 - Dauwpunt

Bovenaan de grafiek ziet u een balk waarin u de periode van het rapport kunt aanpassen naar uw wensen. U kunt kiezen uit: 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week of een maand. Ook kunt u hier een kalenderperiode aangeven.

Als u op de drie lijntjes rechtsboven in de weergave klikt, kunt u nog meer specificaties maken van de gegevens:

- Grafiek



- Samenvatting

Main device			
Type	RE5AL	No. of Devices Type	2000
Model	RE5AL-0000000000	No. of Active Devices	0
Primary Device	RE5AL-0000000000	No. of Active Devices	0
Device Name	RE5AL-0000000000	Manufacturer	RE5AL
Location	RE5AL-0000000000	Manufacturer Part No.	RE5AL-0000000000
Main device / Location 1 / Temperature			
Minimum	RE5AL	Average	RE5AL
Maximum	RE5AL	Standard Deviation	RE5AL
Low Alarm	Disabled	High Alarm	Disabled
Alarm Delay	No Delay	Alarm Type	Disabled
Main device / Location 1 / Humidity			
Minimum	RE5AL	Average	RE5AL
Maximum	RE5AL	Standard Deviation	RE5AL
Low Alarm	Disabled	High Alarm	Disabled
Alarm Delay	No Delay	Alarm Type	Disabled

- Tabel

Date	Temperature	Humidity	Dew Point	Comment
15/08/2019 08:00:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:05:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:10:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:15:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:20:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:25:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:30:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:35:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:40:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:45:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:50:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 08:55:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	
15/08/2019 09:00:00	20.0°C	66.2%	13.0°C	

Om een export te maken kunt u klikken op de drie lijntjes bovenin de grafiek en klik vervolgens op "Export" en selecteer vervolgens "PDF", dit geeft een meer gedetailleerde samenvatting van uw apparaat.

- De drie lijntjes: in deze optie kunt u de volgende onderdelen aanpassen
 - Change Device Settings
 - Remove from Favorites
 - Event Log
 - View Data
 - Acknowledge Alarm
 - Reset Alarm
 - Update Firmware
 - Archive Device
 - Clear Device
 - Delete Device

Devices

Hierin wordt aangegeven het aantal apparaten die gedeeld met u zijn, die u in totaal in uw account heeft staan en welke er nieuw zijn. Links van het overzicht kunt u een selectie maken tussen nieuwe apparaten, favoriete apparaten en apparaten in alarm. (Zie ook Devices OK)

Alarms

Hierin wordt een overzicht weergegeven met alle alarmen. Aan de linkerkant van uw scherm vindt u een filtermenu. Doormiddel van het aanvinken van verschillende specificaties kunt u een selectie maken, u kunt bepaalde specificaties aanvinken, of juist niet zodat deze uitgesloten worden. Bijvoorbeeld: High Alarm, Low Alarm, Acknowledged Alarms, Alarms Pending Reset.

Escalated Alarms

Hierin wordt een overzicht weergegeven met alle geëscaleerde alarmen. Aan de linkerkant van uw scherm vindt u een filtermenu. Doormiddel van het aanvinken van verschillende specificaties kunt u een selectie maken, u kunt bepaalde specificaties aanvinken, of juist niet zodat deze uitgesloten worden.

Power Warnings

Hierin wordt een overzicht weergegeven met alle stroomwaarschuwingen. Aan de linkerkant van uw scherm vindt u een filtermenu. Doormiddel van het aanvinken van verschillende specificaties kunt u een selectie maken, u kunt bepaalde specificaties aanvinken, of juist niet zodat deze uitgesloten worden. Bijvoorbeeld: Battery Low, Battery Critical, Charging Error AC Power Fail.

Device Warnings

Hierin wordt een overzicht weergegeven met alle apparaatwaarschuwingen. Aan de linkerkant van uw scherm vindt u een filtermenu. Doormiddel van het aanvinken van verschillende specificaties kunt u een selectie maken, u kunt bepaalde specificaties aanvinken, of juist niet zodat deze uitgesloten worden. Bijvoorbeeld: Connection Lost, Firmware Update Available, Firmware Update Failed, Critical Device, Probe Disconnected of Over-Range

Unresolved Events

Hier wordt een overzicht weergegeven met alle onopgeloste events.

Favorite Devices

Hier wordt een overzicht weergegeven met alle favoriete apparaten. Per apparaat wordt hier aangegeven wat het desbetreffende apparaat meet. Bijvoorbeeld temperatuur en vochtigheid. Daarnaast ziet u de alarmcondities van de apparaten. Als u klikt op de alarmcondities, krijgt u de optie om het alarm te herkennen of te resetten. Ook ziet u rechts staan wat de batterijstatus is van het apparaat en het bereik van de wifiverbinding.

Naast het dashboard wat u op de homepage ziet, ziet u rechts bovenaan de homepage ook knoppen waarmee u door de website kunt navigeren.

RE5AL^o

Klant(en) Demo Sign Out

Home Devices Event Log Account Support

Devices OK 1 1

Devices Upgrade

Shared With Me 1

Account Total 1/∞

New 1

Alarms 0 1

Escalated Alarms 0 1

Power Warnings 0 1

Device Warnings 0 1

Unresolved Events

No Unresolved Events

Explore Events

Favorite Devices

Mote demo

Temperatuur 22.7 °C voeler 1

Humidity 49.0 %RH voeler 1

Demo > New Devices

Explore Favorites

You last Signed-in at 11:56 on 10/09/2019 (UTC)

Privacy Policy

De knoppen bovenaan de homepage bestaan uit:

- Home
- Devices
- Event Log
- Account
- Support

Home

Met deze knop navigeert u terug naar de homepage.

Devices

Hier wordt een overzicht weergegeven met alle apparaten. Per apparaat wordt hier aangegeven wat het desbetreffende apparaat meet. Bijvoorbeeld temperatuur en vochtigheid. Daarnaast ziet u rechts staan wat de batterijstatus is van het apparaat en het bereik van de wiferverbinding.

Selecteer een gewenst apparaat en vervolgens op het wielje om apparaat informatie te wijzigen. (Zie ook Devices OK)

Event Log

Hier wordt het logboek weergegeven. Aan de linkerkant van uw scherm vindt u een filtermenu. Doormiddel van het aanvinken van verschillende specificaties kunt u een selectie maken, u kunt bepaalde specificaties aanvinken, of juist niet zodat deze uitgesloten worden. Bijvoorbeeld: Device Events, Closed Events, Unresolved Events, Events with comments, Events without comments of Events with my comments.

Bovenaan het rapport ziet u een balk waarin u de periode van het rapport kunt aanpassen naar uw wensen. U kunt kiezen uit: 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week of een maand. Ook kunt u hier een kalenderperiode aangeven.

Account

- Preferences

Hier kunt u uw gegevens invullen of wijzigen

- Emailadres
- Wachtwoord
- Telefoonnummer
- Thema
- Datumnotatie
- Tijdnotatie

- Locations

Hier kunt u de naam van het apparaat wijzigen en de tijdzone

- Users

Hier kunt u gebruikers toevoegen, bestaande gebruikers wijzigen en gebruikers verwijderen. Ook kunt u (Professioneel Account) gebruikersprofielen aanpassen. En per gebruiker kunt u het wachtwoord aanpassen.

- Account settings

Hier ziet u het account type en het aantal apparaten.

Hier kunt u de automatisch afmelden-tijd, standaard e-mailmeldingen en account details aanpassen.

Support

Hier vindt u de volgende onderwerpen

- FAQ's
 - Vragen m.b.t. EL-WiFi
 - Vragen m.b.t. de Re5al Cloud
- Video's
 - Video's m.b.t. EL-WiFi
 - Video's m.b.t. de Re5al Cloud
- Documenten
 - Documentatie m.b.t. EL-WiFi
 - Documentatie m.b.t. de Re5al Cloud
- Downloads
 - Downloads m.b.t. EL-WiFi
 - Download m.b.t. Firmware
- Contact